

## Технические требования для правильной установки оборудования торговой марки СТОРКОНТРОЛ

Для обеспечения правильной работы системы необходимо соблюсти следующие технические требования:

1. Для электропитания в месте установки системы защиты от краж необходимо смонтировать одну розетку типа «ЕВРОСТАНДАРТ» с заземляющим контуром на расстоянии не более 4-х метров от предполагаемого места установки.
2. При установке 2-х и более систем или деактиваторов, питание розеток должно осуществляться от одной и той же фазы.
3. При монтаже деактиваторов на месте предполагаемого размещения кассового узла должна быть установлена розетка типа «ЕВРОСТАНДАРТ» с заземляющим контуром на расстоянии не более 0.5 метра от предполагаемого места установки.
4. Питание розеток должно осуществляться от отдельного кабеля, подключенного к отдельному автомату защиты сети с током отсечки 6А.
5. Проводка питающего напряжения должна осуществляться по 3-х жильному медному кабелю, поперечного сечения отдельного проводника не менее 1,5 мм<sup>2</sup>
6. Разность потенциалов (напряжения) между проводниками «земля» и «нейтраль» не должна превышать 0.5 вольт. Нестабильность напряжения питания сети переменного тока не должна превышать 5% (209-231 В).
7. Расстояние от места предполагаемой установки антенн до крупногабаритных металлических предметов (шкафы, стеллажи, кассовые столы и проч.) должно быть не менее 0.5 метра (для неэкранированных антенн)
8. На расстоянии 2-х метров от системы защиты не должно быть никакой электропроводки ни над, ни под, ни сбоку от системы.
9. При многоэтажной модели здания торгового центра необходимо осмотреть все этажи здания на предмет определения прокладки кабеля или установленных других систем.
10. В створ антенн не должны открываться никакие металлизированные двери.

Выполнение вышеизложенных требований позволит избежать 95% всех потенциальных проблем.

Желаем удачи!